SONY

4-479-126-**42**(1)

Kufje pa tel që anulojnë zhurmën

Manual përdorimi SQ

MDR-ZX750BN

©2014 Sony Corporation

http://www.sony.net/

Shqip

PARALAJMËRIM

Për të ulur rrezikun nga shikua elektrik, mos e hapni shtëpizën. Lejoni që servisimi të bëhet vetëm nga stafi i kualifikuar.

Mos instaloni aparatin në vend të ngushtë si raft për libra ose vitrinë e integruar.

Mos i ekspozoni bateritë në nxehtësi të madhe siç janë dielli, zjarri ose tjera.

Shënime për konsumatorët: informatat vijuese vlejnë vetëm për pajisjet e shitura në shtetet që zbatojnë direktivat e BE-së
Ky produkt është prodhuar nga ose në emër të Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokio, 108-0075 Japoni. Pyetjet lidhur me përputhjen e produktit me ligjet e Bashkimit Evropian do të trajtohet nga përfaqësuesi i autorizuar, Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stutgart, Gjermani. Për çdo çështje të servisimit ose garancisë, ju lutemi të drejtoheni në adresën e dhënë në dokumentin e veçantë të garancisë.

Me këtë, Sony Corp., deklaron që kjo pajisje është në përputhje me kërkesat thelbësore dhe dispozitat tjera relevante të Direktivës 1999/5/EC.
Për detaje, shikoni në URL lidhjen e më poshtë:
http://www.compliance.sony.de/

Largimi i pajisjes së vjetër elektrike dhe elektronike (vlejnë për Bashkimin Evropian dhe shtete tjera evropiane me sisteme të ndarë të grumbullimit)
Ky simbol në produktin ose paketimin tregon që produkti nuk duhet të hidhet bashkë me mbeturinat e shtëpisë. Në vend, duhet të dërgohet në vendin përkatës për grumbullim për riciklim të pajisjes elektrike dhe elektronike. Duke siguruar që produkti largohet mirë, do të ndihmoni në parandalimin e konsekuencave potenciale negative për mjedisin jetësor dhe shëndetin e njerëzve, e cila mund të dëmtohet nga trajtimi i gabuar i mbeturinave të këtij produkti. Materialet për riciklim do të ndihmojnë të mbrohen resurset natyrore, Për informata më të hollësishme mbi e këtij produkti, ju lutemi kontaktoni zyrën lokale civile, shërbimin për grumbullimin e mbeturinave ose dyqanin në të cilin keni blerë produktin.

Largimi i baterive (vlejnë për Bashkimin Evropian dhe shtete tjera evropiane me sisteme të ndarë të grumbullimit)
Ky simbol në bateritë ose në paketimin tregon që bateritë e dhëna me këtë produkt nuk duhet të trajtohet sikur mbeturina shtëpiake.
Për disa bateri, ky simbol mund të përdoret në kombinim me një simbol kimik. Simboli kimik për zhivë (Hg) ose plumb (Pb) mund të shtohen nëse bateria përmban më tepër se 0.0005% zhivë ose 0.004% plumb.
Duke siguruar që produkti largohet mirë, do të ndihmoni në parandalimin e konsekuencave potenciale negative për mjedisin jetësor dhe shëndetin e njerëzve, e cila mund të dëmtohet nga trajtimi i gabuar i mbeturinave të këtij produkti. Materialet për riciklim do të ndihmojnë të mbrohen resurset natyrore.
Nëse produktet për shkaqe sigurie, performancë ose integritet të të dhënave kërkojnë lidhje permanente me bateri të inkorporuar, këtë bateri duhet të ndryshohet nga teknik i kualifikuar.
Për të siguruar që bateria do të trajtohet mirë, dorëzoni produktin në fund të jetës në pikë përkatëse për grumbullim për riciklim të pajisjes elektrike dhe elektronike.
Për gjitha bateritë tjera, ju lutemi shikoni pjesën për largimin e baterisë nga produkti në mënyrë të sigurt.

Dorëzoni baterinë në pikën përkatëse për grumbullim për riciklimin e baterive të vjetra.
Për më tepër informata mbi riciklimin e këtij produkti ose baterisë, ju lutemi kontaktoni zyrën lokale për shërbime, kompaninë për mbeturin ose shitoren në të cilën keni blerë produktin.

BLUETOOTH shenja dhe logot janë në pronësi të Bluetooth SIG, Inc. dhe çdo përdorim i shenjave nga Sony Corporation është nën licencë.

N Mark është shenja dalluese ose shenjë e NFC Forum Inc., në Shtetet e Bashkuar dhe në vende tjera.

Microsoft, Windows dhe Windows Vista janë shenja dalluese ose shenja tregtare të Microsoft Corporation në Shtetet e Bashkuar dhe në vende tjera.

Macintosh dhe Mac OS janë shenja të Apple Inc., të regjistruar në Shtetet e Bashkuar dhe në vende tjera.

Aptx® shenja dhe aptX logo janë shenja të CSR plc ose një të kompanive grup dhe mund të regjistrohet në një ose me tepër juridiksione.

Shenjat tjera dalluese dhe emrat tjerë janë të pronarëve të tyre përkatës.

Paralajmërime

Mbi komunikimin BLUETOOTH

- BLUETOOTH teknologjia pa tel operon në diapazon prej 10 metrave. Diapazoni maksimal i lidhjes varet nga pengesat (person, metal, mur, etj) ose rrethina elektromagnetike.
- Antena është integruar në njësinë siç tregohet me vijën e ndërprerë. Ndjeshmëria e BLUETOOTH komunikimit do të përmirësohet duke e drejtuar kahun e antenës së integruar drejt BLUETOOTH aparatit. Distanca e komunikimit shkurtohet kur pengesa mes antenës dhe aparatit të lidhur dhe njësisë ekzistojnë.



- Kushtet më poshtë mund të ndikojnë mbi ndjeshmërinë e komunikimit me BLUETOOTH.
  – Ka ndonjë pengesë si person, metal ose mur mes njësisë dhe BLUETOOTH aparatit.
  – Aparat që përdor 2.4 GHz frekuencë, si aparat me LAN wireless, telefon pa tel ose furë mikrovalë që përdoret në afërsi të njësisë.
- Meqë BLUETOOTH aparatet dhe wireless LAN (IEEE802.11b/g) përdorim frekuencën e njëjtë, mund të ketë pengesë të mikrovalës dhe të rezultojë me keqësimin e shpejtësisë, zhurmë ose lidhje e gabuar nëse njësia përdoret afër wireless LAN aparateve. Në këtë rast, duhet të bëni hapat më poshtë:
  – Përdorni njësinë së paku 10 m lart aparatit wireless LAN.
  – Nëse njësia përdoret brenda 10 m nga wireless LAN aparati, shkyçeni atë aparat.
  – Instaloni njësinë dhe aparatin BLUETOOTH sa më afër që mundet.
- Mikrovalët që emetohen nga BLUETOOTH aparati mund të ndikojnë mbi përdorimi ne aparateve elektronike mjekësore. Shkyçeni njësinë dhe BLUETOOTH aparatet në vendet më poshtë sepse mund të shkaktohet aksident.
  – ku ka gaz ndezës, në spital, tren, avion ose pompë benzini
  – afër dyerve automatike ose alarmit për zjarr
- Njësia përmban hapa sigurie që përputhen me standardet BLUETOOTH për të siguruar lidhje më të fortë kur përdoret teknologjia bluetooth pa dal, por siguruar mund mos të jetë e mjaftueshme varësisht nga cilësimi. Kujdes gjatë komunikimit kur përdorni teknologjinë BLUETOOTH.
- Ne nuk marrim asnjë përgjegjësi për rrjedhjen e informatave gjatë komunikimit me BLUETOOTH.
- Lidhje me gjitha BLUETOOTH aparatet nuk mund të garantohet.
  – Një aparat me BLUETOOTH funksionin duhet të jetë sipas standardit BLUETOOTH të caktuar nga BLUETOOTH SIG, dhe të jetë autentik.
  – Edhe nëse aparati i lidhur plotëson standardin e përmendur më lartë, disa aparate mund mos të lidhen ose punojnë mirë, varësisht nga veçoritë ose specifikimet e aparatit.
  – Duke folur në telefon handsfree, zhurmë mund të dëgjohet, varësisht nga aparati ose rrethina e komunikimit.
- Varësisht nga aparati që do të lidhet, mund të duhet pak kohë që të fillojë komunikimi.



- Nëse ende nuk mund të përdorni njësinë edhe pas rivendosjes së rregullimeve më lartë, niseni njësinë sipas mënyrës më poshtë:
  Shkyçeni njësinë duke shtypur POWER butonin për më tepër se 2 sekonda. Pastaj, shtyp dhe mbaj butonin POWER dhe butonin ⁄►II në kohën e njëjtë për rreth 7 sekonda. Indikatori (blu) ndriçon 4 herë dhe njësia është rivendosur në rregullime fabrike. Të gjitha informacionet e çiftimit do të fshihen.

Çfarë është anulimi i zhurmës?

- Qarku për anulimin e zërit ndjen nga jashtë zhurmën me mikrofonat e integruar dhe dërgon një sinjal të vetëm për anulim më njësinë.
  - Efekti i anulimit të zërit mund mos të kyçet në mjedise të qeta ose mund të dëgjohet pak zhurmë.
  - Efekti për anulim mund të dallojë varësisht nga mënyra e mbajtjes së njësisë.
  - Funksioni i anulimit të zhurmës punon për zhurmë në frekuencë të ulët. Ndonëse zhurma zvogëlohet, zhurma nuk është anuluar tërësisht.
  - Kur të përdorni njësinë në tren ose makinë, mund të paraqitet zhurmë varësisht nga kushtet e rrugës.
  - Telefonat celular mund të shkaktojnë pengesë dhe zhurmë. Nëse kjo ndodh, largojeni njësinë më larg telefonave celular.
  - Mos i mbuloni mikrofonat e kufjeve (MIC) me duar. Funksioni i anulimit të zhurmës mund mos të punojë drejtë.



Mbi karrikimin e njësisë

- Kjo njësi mund të karrikohet vetëm me USB. Duhet kompjuter me USB port për karrkim.
- Kjo njësi nuk mund të kyçet dhe BLUETOOTH funksioni dhe funksioni i anulimit të zhurmës nuk mund të përdoren gjatë karrikimit.

Shënim mbi elektricitetin statik

- Elektriciteti statik i mbledhur në trup mund të shkaktojë një ngacmim në veshë. Për të ulur efektin, vishni rroba të prodhuara nga materiale natyrale.

Tjetër

- Mos e vendosni njësinë në vend të ekspozuar në lagështi, pluhur ose lagështi, në dritë direkt të diellit në makinë para semaforit. Mund të shkaktojë defekt.
- Me përdorimin e BLUETOOTH aparatit, mund mos të funksionojnë celularët, varësisht nga valët dhe vendi se ku përdoret aparati.
- Nëse ndjeheni keq pas përdorimit të BLUETOOTH aparatit, mos e përdorni BLUETOOTH aparatin menjëherë. Nëse problemi vazhdon, konsultohuni me distributorin më të afërt të Sony.
- Dëgjimi me zë të lartë me këtë aparat mund të ndikojë mbi dëgjimin. Për siguri në trafik, mos e përdorni njësinë gjatë vozitjes ose me biçikletë.
- Mos vendosni peshë ose shtypje mbi njësinë sepse mund të shkaktojë që të humb formën gjatë ruajtjes.
- Mos e ekspozoni njësinë në shok të madh.
- Pastroni njësinë me leckë të butë dhe të thatë.
- Mos ekspozoni njësinë në ujë. Njësia nuk është rezistues ndaj ujit. Duhet të respektoni rregullat më poshtë:
  - Kujdes mos të lëshoni njësinë në lavabo ose vende tjera të mbushura me ujë.
  - Mos përdorni njësinë në vende me lagështi ose kohë të keqe si shi ose borë.
  - Mos e lagni njësinë.
    Nëse e prekni njësinë me duar të lagët ose e vendosni njësinë në rroba të lagura, njësia mund të laget dhe kjo të shkaktojë defekt të njësisë.
- Mbulesat e veshëve mund të harxhohen nga përdorimi ose ruajtja e gjatë.
- Nëse keni ndonjë pyetje ose probleme lidhur me njësinë që nuk janë të mbuluar në këtë manual, konsultoni distributorin më të afërt Sony.

Specifikime

Në përgjithësi

Sistemi i komunikimit: BLUETOOTH Specifikimi version 3.0
Dalje: BLUETOOTH Specifikime Power Class 2
Diapazoni maksimal i bisedës: Linjë e pamjes rreth 10 m[1]
Shiriti i frekuencës: 2.4 GHz shirit (2.4000 GHz - 2.4835 GHz)
Metoda e modulimit: FHSS
BlUETOOTh Profile kompatibile[2]:
A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)
AVRCP (Audio Video Remote Control Profile)
HFP (Hands-free Profile)
HSP (Headset Profile)
Kodekse të përmbajtura[3]: SBC[4], AAC[5], aptX
Metoda e mbrojtjes së përmbajtjes së lëshuar: SCMS-T
Diapazoni i transmetimit (A2DP): 20 Hz - 20,000 Hz (Frekuenca mostër 44.1 kHz)
Përqindja totale e shtypjes së zhurmës: Rreth 17 dB[6]
Aksesorët e dhënë:
Kufje pa tel që anulojnë zhurmën (1)
Micro-USB kordon (rreth 50 cm) (1) Kordoni lidhës (rreth 1.5 m) (1)
Udhëzimet për përdorim (kjo faqe) (1)
Manuali i përdorimit (1)

[1] Diapazoni i vërtetë do të dallojë varësisht nga faktorët si pengesa mes aparateve, fushave magnetike rreth furrave mikrovalë, elektriciteti statik, ndjeshmëria e pranimit, performanca e antenës, sistemi operativ, aplikacioni i softuerit, etj.
[2] BLUETOOTH standard profilet tregojnë qëllimet e BLUETOOTH komunikimeve mes aparateve.
[3] Kodeksa: Formate të kompesionit dhe konversionit audio dhe video
[4] Kodeks nën-shiritor
[5] Advanced Audio Coding
[6] Ekuivalent me rreth 98% ulje të energjisë së zërit në krahasim me atë që nuk keni mbajtur njësinë.

Kufje pa tel që anulojnë zhurmën

Rryma:
DC 3.7 V: Bateri litium të integruar që ri-karrikohen
DC 5 V: Kur karrikohet me USB
Pesha: Rreth 230 g
Temperatura operuese: 0 °C në 40 °C
Harxhimi i matur: 1.5 W
Orët e përdorimit:
Kur lidhet me BLUETOOTH aparat
Koha e dëgjimit të muzikës:
Maks 13 orë (NC ON), Maks 19 orë (NC OFF)
Koha e komunikimit:
Maks 10 orë (NC ON), Maks 12 orë (NC OFF)
Standby koha:
Maks 26 orë (NC ON), Maks 150 orë (NC OFF)
Kur përdoret kordoni lidhës i dhënë
Maks 24 orë (NC ON)
Shënim: Orët e përdorimit mund të jenë të shkurtë varësisht nga kodekset dhe rrethanat e përdorimit.
Koha e karrikimit:
Rreth 2.5 orë
Temperatura e karrikimit: 5 °C në 35 °C

Marrësi

Lloji: I mbyllur, dinamike
Njësit e drajverit: 40 mm
Përgjigja e frekuencës: 8 Hz - 22,000 Hz (kur përdoret kordoni i dhënë lidhës)
Hyrja maksimale: 100 mW (kur përdoret kordoni i dhënë lidhës)
Impedanca:
NC ON: 23 Ω (1 kHz) (kur përdoret kordoni i dhënë lidhës)
NC OFF: 50 Ω (1 kHz) (kur përdoret kordoni i dhënë lidhës)
Ndjeshmëria e shtypjes së zërit:
NC ON: 102 dB/mW (kur përdoret kordoni i dhënë lidhës)
NC OFF: 101 dB/mW (kur përdoret kordoni i dhënë lidhës)

Mikrofoni

Lloji: Elektret kondensues
Veçoritë e drejtimit: Omni drejtues
Diapazoni efektiv i frekuencës: 100 Hz - 4,000 Hz

Kërkesat sistemore për karrikimin e baterisë me anë të USB

Kompjuter personal me sistemet operative më poshtë të instaluar dhe me USB port:

Sistemet operative

(kur përdoret Windows)
Windows® 8 / Windows® 8 Pro
Windows® 7
Home Basic / Home Premium / Professional / Ultimate
Windows Vista® (Service Pack 2 ose më të ri)
Home Basic / Home Premium / Business / Ultimate
Windows® XP (Service Pack 3 ose më të ri)
Home Edition / Professional / Media Center Edition 2004 / Media Center Edition 2005

(kur përdoret Macintosh)
Mac OS X (version.10.3 ose më të ri)

Dizajni dhe specifikimet mund të ndryshohen pa asnjë paralajmërim.