

Sistem kinemaje në shtëpi me DVD/ Blu-ray Disc™

Udhëzuesi i referencave

PARALAJMËRIM

Mos e instaloni pajisjen në një hapësirë të kufizuar, si në një raft librash ose në një mobilie inkaso.

Për të zvogëluar rrezikun e zjarrit, mos e mbulonit hapësirën e ajrimit të pajisjes me gazeta, mbulesa tavoline, perde etj. Mos e ekspozoni pajisjen ndaj burimeve me flakë të zbuluar (për shembull qirinjtë ndezur).

Për të zvogëluar rrezikun e zjarrit ose të goditjeve elektrike, kjo pajisje nuk duhet të ekspozohet ndaj pikimeve ose spërkatjeve me ujë dhe mbi pajisje nuk duhen vendosur objekte të mbushura me lëngje, si p.sh. vazo.

Mos i ekspozoni bateritë ose pajisjet me bateri të instaluar ndaj nxehtësisë së tepërur siç janë drita e diellit dhe zjarri. Për të parandaluar lëndimet, kjo aparaturë duhet të montohet mirë në dysHEME/mur në përputhje me udhëzimet e instalimit.

Vetëm për përdorim në ambiente të brendshme.

Kjo pajisje është testuar dhe është gjendur konform limiteve të përcaktuara në Direktivën EMC për përdorimin e një kabloje lidhëse më të shkurtër se 3 metra.

Brezi 5,15 GHz – 5,35 GHz është i kufizuar vetëm për përdorim të brendshëm.

Mbi burimet e rrymës

- Njësia nuk shkëputet nga rrjeti elektrik për sa kohë që është e lidhur me prizën e rrymës së drejtpërdrejtë, edhe nëse njësia vetë është e fikur.
- Duke qenë se spina kryesore përdoret për të shkëputur njësinë nga rrjeti elektrik, lidhjeni njësinë me një prizë lehtësisht të arritshme rryme të drejtpërdrejtë. Nëse vini re një anomali në njësi, shkëputni menjëherë prizën kryesore nga priza e rrymës së drejtpërdrejtë.

KUJDES

Përdorimi i instrumenteve optike me këtë produkt do të risë rrezikun ndaj syve. Duke qenë se rrezja e lazerit të përdorur në këtë Sistem kinemaje në shtëpi me DVD/Blu-ray Disc është e dëmshme për sytë, mos u përpiqni të çmontoni kasën. Për shërbimet drejtoju vetëm personelit të kualifikuar.



CAUTION CLASS 3R VISIBLE AND INVISIBLE LASER RADIATION WHEN OPEN. AVOID DIRECT EYE EXPOSURE.
VORSICHT KLASSE 3R SICHTBARE UND UNSICHTBARE LASERSTRAHLUNG WENN GEÖFFNET. UNMITTELBAREN AUGENKONTAKT VERMEIDEN.
ADVARSEL SYNLIG OG USYNLIG LASERSTRÅLING AF KLASSE 3R VED ÅBNING. UNDGÅ AT SE DIREKTE PÅ STRÅLEN.
ADVARSEL SYNLIG OG USYNLIG LASERSTRÅLING I KLASSE 3R NÅR DEKSEL ÅPNES. UNNGÅ DIREKTE EKSPONERING AV ØYNE.
VARNING KLASS 3R SYNLIG OCH OSYNLIG LASERSTRÅLNING NÄR DENNA DEL ÄR ÖPPNAD. UNDVIK ATT DIREKT EXPOSERA ÖGONEN FÖR STRÅLNINGEN.
VARO! AVATTUNA LUOKAN 3R NÄKYVÄÄ JA NÄKYMÄTÖNTÄ LASERSÄTELYÄ. VÄLTÄ KATSEEN SUORAA AISTAMISTA.
警告 打开时有可见和不可见激光辐射。避免眼睛受到直射光的照射。
注意 打开时有第3类可见及不可见激光辐射。避免眼睛直接暴露。

Njësia marrëse e kësaj pajisjeje klasifikohet si produkt CLASS 3R LASER. Kur hapet kapaku mbrojtës i lazerit emetohen rreze të dukshme dhe të padukshme lazer, prandaj sigurohuni që të shmangni ekspozimin e drejtpërdrejtë të syve. Kjo shenjë ndodhet në pjesën e jashtme të poshtme të njësisë kryesore.

CLASS 1 LASER PRODUCT
LASER KLASSE 1
LUOKAN 1 LASERLAITE
KLASS 1 LASERAPPARAT

Kjo pajisje klasifikohet si produkt LAZER KLASI 1. Kjo shenjë ndodhet në pjesën e jashtme të poshtme të njësisë kryesore.

Për njësinë kryesore dhe amplifikuesin rrethues

Kjo pllakëz metalike ndodhet në pjesën e poshtme të pasme.

Kabllot e rekomanduara

Kabllot dhe bashkuesit e mbrojtur dhe të tokëzuar si duhet, duhet të përdoren për lidhjen e kompjuterëve pritës dhe/ose pajisjeve periferike.



Hedhja e baterive të përdorura dhe pajisjeve elektrike dhe elektronike (e aplikueshme në Bashkimin Evropian dhe vendet e tjera evropiane me sistem grumbullimi të diferencuar)

Ky simbol mbi produkt ose mbi paketim tregon se produkti dhe bateria nuk duhet të trajtohet si mbeturinë shtëpiake. Në disa bateri, ky simbol mund të përdoret i kombinuar me një simbol kimik. Simbolet kimike për zhivën (Hg) ose plumbin (Pb) shtohen nëse bateria përmban më shumë se 0,0005% zhivë ose 0,004% plumb. Duke u siguruar që këto produkte dhe bateri të hidhen siç duhet, ju ndihmoni në parandalimin e pasojave të mundshme negative për mjedisin dhe shëndetin që në rast të kundërt do të shkakttoheshin nga trajtimi i papërshtatshëm i mbetjeve. Riciklimi i materialeve do të ndihmojë në ruajtjen e burimeve natyrore.

Në rast produkteve të cilat për arsye sigurie, rendimenti apo integriteti të dhënash kërkojnë lidhje të qëndrueshme me një bateri të inkuorporuar, kjo bateri duhet të zëvendësohet vetëm nga personel i kualifikuar shërbimi. Për të siguruar trajtimin e duhur të baterisë dhe pajisjes elektrike dhe elektronike, dorëzojini këto produkte në fund të periudhës së funksionimit të tij pranë pikës përkatëse të grumbullimit për riciklimin e pajisjeve elektrike dhe elektronike. Për të gjitha bateritë e tjera, ju lutemi shihni pjesën që flet mbi heqjen e sigurt të baterisë nga produkti. Dorëzojeni baterinë pranë pikës përkatëse të grumbullimit për

riciklimin e baterive të përdorura. Për më shumë informacion të detajuar mbi riciklimin e këtij produkti ose baterie, ju lutemi kontaktoni me bashkinë tuaj, shërbimin e grumbullimit të mbeturinave shtëpiake ose dyqanin ku keni blerë produktin ose baterinë.

Njoftim për klientët: informacioni i mëposhtëm aplikohet vetëm për pajisjet e shitura në vendet ku aplikohen direktivat e BE-së.

Ky produkt është prodhuar nga ose për llogari të Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japoni. Pyetjet në lidhje me pajtueshmërinë e produktit sipas legjislacionit të Bashkimit Evropian do t'i adresohen përfaqësuesit të autorizuar, Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Gjermani. Për çdo çështje shërbimi ose garancie, drejtojuni adresave që jepen në dokumentet e posaçme të shërbimit ose të garancisë.

Përmes kësaj, Sony Corp., deklaron se BDV-N9200W/BDV-N9200WL/BDV-N7200W/BDV-N7200WL/BDV-N5200W/BDV-NF7220/TA-SA700WR/TA-SA600WR/TA-SA500WR janë në përputhje me kërkesat themelore dhe dispozitat e tjera përkatëse të Direktivës 1999/5/EC. Për detaje, vizitoni URL-në e mëposhtme:
<http://www.compliance.sony.de/>



Ky produkt është për përdorim në vendet e mëposhtme.

AT, BE, BG, HR, CY, CZ, DK, EE, FI, FR, DE, EL, HU, IS, IE, IT, LV, LI, LT, LU, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SK, SI, ES, SE, CH, GB

Ky Sistem kinemaje në shtëpi Blu-ray Disc/DVD është për përdorim për riprodhimin e audios dhe videos të disqeve ose pajisjeve USB, transmetimit

muzikor nga telefona smartphone të përputhshëm me NFC ose pajisje BLUETOOTH dhe sintonizues FM. Ky sistem mbështet gjithashtu transmetim rrjeti dhe pasqyrim ekrani.

Vetëm për BDV-N9200W/ BDV-N9200WL/BDV-N7200W/ BDV-N7200WL/BDV-N5200W



Ky shënim është për të sinjalizuar përdoruesin për rrezikun e goditjes elektrike ndaj personave, prandaj sigurohuni që të mos e hapni pajisjen. Kjo shenjë ndodhet në pjesën e jashtme të poshtme të amplifikuesit rrethues.

Për shikimin e pamjeve video 3D

Disa persona mund të vuajnë nga shqetësime (si p.sh. lodhje sysh, dobësi ose marrje mendsh) gjatë shikimit të pamjeve 3D. Sony rekomandon që të gjithë shikuesit të bëjnë pushime të rregullta kur shikojnë pamje 3D. Kohëzgjatja dhe frekuenca e pushimeve të nevojshme do të variojë nga personi në person. Duhet të vendosni vetë si është më mirë. Nëse ju shkaktohen shqetësime, duhet të ndërprisni shikimin e pamjeve 3D derisa të mos keni më shqetësime; nëse mendoni se është e nevojshme konsultohuni me mjekun. Duhet të shihni edhe (i) manualin e përdorimit dhe/ose

mesazhin e kujdesit të ndonjë pajisjeje tjetër që përdoret me këtë produkt, ose përmbajtjen e Blu-ray Disc që luhet me këtë produkt, si dhe (ii) faqen tonë të internetit

(<http://esupport.sony.com/>) për informacionin më të fundit. Shikimi i fëmijëve të vegjël (sidomos i atyre nën gjashtë vjeç) është ende në zhvillim e sipër. Konsultohuni me mjekun (pediatrin ose okulistin) përpara se të lejoni fëmijët e vegjël të shohin pamje video 3D.

Të rriturit duhet të mbikëqyrin fëmijët e vegjël për të siguruar që ndjekin rekomandimet e renditura më lart.

Mbrojtja kundër kopjimit

- Ju lutemi kini parasysh sistemet e përparuara të mbrojtjes së përmbajtjes që përdoren në mjetet e përdorimit të Blu-ray Disc dhe DVD. Këto sisteme të quajtura AACS (Advanced Access Content System), në shqip sistem i përmbajtjes së përparuar të aksesit dhe CSS (Content Scramble System) në shqip sistem i kodimit të përmbajtjes, mund të përmbajnë disa kufizime për riprodhimin, daljen analoge dhe veçori të tjera të ngjashme. Përdorimi i këtij produkti dhe kufizimet e vendosura mund të variojnë në varësi të datës së blerjes, duke qenë se bordi drejtues i AACS mund të miratojë ose ndryshojë rregulloret e veta të kufizimeve pas datës së blerjes.
- Njoftim nga Cinavia
Ky produkt përdor teknologji Cinavia për të kufizuar përdorimin e kopjeve të paaautorizuara të disa filmave e videove komerciale dhe kolonave të tyre zanore. Kur diktohet përdorimi i ndaluar i një kopjeje të paaautorizuar, do të shfaqet një mesazh dhe riprodhimi ose kopjimi do të ndërpritet. Më shumë informacion mbi teknologjinë Cinavia jepet në Qendrën Online të Cinavia për Konsumatorët në

faqen <http://www.cinavia.com>. Për të kërkuar informacion shtesë mbi Cinavia përmes postës së thjeshtë, dërgoni një kartolinë me adresën tuaj të postës në adresën: Cinavia Consumer Information Center, P.O. Box 86851, San Diego, CA, 92138, USA.

E drejta e autorit dhe markat tregtare

• (Vetëm për BDV-N9200W/BDV-N9200WL/BDV-N7200W/BDV-N7200WL/BDV-N5200W)
Ky sistem përmban dekodere rrethues matricë të përshtatur Dolby* Digital dhe Dolby Pro Logic si dhe DTS** Digital Surround System.

* Prodhuar me licencë nga Dolby Laboratories. Dolby, Pro Logic dhe simboli me dy „D” janë marka tregtare të Dolby Laboratories.

** Për patentat DTS shihni <http://patents.dts.com>. Prodhuar me licencë nga DTS Licensing Limited. DTS, DTS-HD, simboli i saj dhe DTS dhe simboli i saj së bashku janë marka tregtare të regjistruara të DTS, Inc. © DTS, Inc. Të gjitha të drejtat e rezervuara.

(Vetëm BDV-NF7220)
Ky sistem përmban Dolby* Digital dhe DTS** Digital Surround System.

* Prodhuar me licencë nga Dolby Laboratories. Dolby dhe simboli me dy „D” janë marka tregtare të Dolby Laboratories.

** Për patentat DTS shihni <http://patents.dts.com>. Prodhuar me licencë nga DTS Licensing Limited. DTS, DTS-HD, simboli i saj dhe DTS dhe simboli i saj së bashku janë marka tregtare të regjistruara të DTS, Inc. © DTS, Inc. Të gjitha të drejtat e rezervuara.

- Ky sistem përmban teknologji High-Definition Multimedia Interface (HDMI™), në shqip: ndërfaqe multimediale me definicion të lartë. Termet HDMI dhe HDMI High-Definition Multimedia Interface, si dhe logoja HDMI janë marka tregtare ose marka tregtare të regjistruara të HDMI Licensing LLC në Shtetet e Bashkuara dhe vende të tjera.
- Java është markë tregtare e Oracle dhe/ose filialeve të saj.
- DVD Logo është markë tregtare e DVD Format/Logo Licensing Corporation.
- „Blu-ray Disc”, „Blu-ray”, „Blu-ray 3D”, „BD-LIVE”, „BONUSVIEW”, dhe logot janë marka tregtare të Blu-ray Disc Association.
- Logot „Blu-ray Disc”, „DVD+RW”, „DVD-RW”, „DVD+R”, „DVD-R”, „DVD VIDEO” dhe „CD” janë marka tregtare.
- „Super Audio CD” është markë tregtare.
- App Store është markë shërbimi e Apple Inc.
- „BRAVIA” është markë tregtare e Sony Corporation.
- „AVCHD 3D/Progressive” dhe logoja „AVCHD 3D/Progressive” janë marka tregtare të Panasonic Corporation dhe Sony Corporation.
- „XMB” dhe „cross media bar” janë marka tregtare të Sony Corporation dhe Sony Computer Entertainment Inc.
- „PlayStation” është markë e regjistruar tregtare e Sony Computer Entertainment Inc.
- Logoja „Sony Entertainment Network” dhe „Sony Entertainment Network” janë marka tregtare të Sony Corporation.

- Tecnologjia e dallimit të muzikës dhe videos dhe të dhënat përkatëse jepen nga Gracenote®. Gracenote është standard i industrisë në teknologjinë e njohjes së muzikës dhe përcimit të përmbajtjes së lidhur me to. Për më shumë informacion, vizitoni www.gracenote.com.

CD, DVD, Blu-ray Disc dhe të dhënat e lidhura muzikore dhe video nga Gracenote, Inc., të drejtat e autorit © 2000 deri më sot Gracenote. Softueri Gracenote, të drejtat e autorit © 2000 deri më sot Gracenote. Një ose më shumë patenta të zotëruara nga Gracenote i aplikohen këtij produkti dhe shërbimi. Shihni faqen e internetit të Gracenote për një listë të pjesshme të patentave të aplikueshme të Gracenote. Gracenote, CDDb, MusicID, logoja Gracenote dhe lloji i logos, si dhe logoja „Powered by Gracenote” janë marka tregtare ose marka tregtare të regjistruara të Gracenote në Shtetet e Bashkuara dhe/ose vende të tjera.



- Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Access® dhe Wi-Fi Alliance® janë marka tregtare të regjistruara të Wi-Fi Alliance.
- Wi-Fi CERTIFIED™, WPA™, WPA2™, Wi-Fi Protected Setup™, Miracast™ dhe Wi-Fi CERTIFIED Miracast™ janë marka tregtare të regjistruara të Wi-Fi Alliance.
- Marka N është markë tregtare ose markë e regjistruar tregtare e NFC Forum, Inc. në Shtetet e Bashkuara dhe në shtete të tjera.
- Android™ është markë tregtare e Google Inc.
- Google Play™ është markë tregtare e Google Inc.
- „Xperia” është markë tregtare e Sony Mobile Communications AB.
- Marka e fjalës *Bluetooth*® dhe logot janë marka tregtare të regjistruara të zotëruara nga Bluetooth SIG, Inc. dhe çdo përdorim i këtyre markave nga Sony Corporation është me licencë. Të gjitha markat e tjera tregtare dhe emrat tregtarë janë të zotëruesve të tyre përkatës.
- Patentat dhe teknologjia koduese audio MPEG Layer-3 janë të licencuara nga Fraunhofer IIS dhe Thomson.
- Ky produkt përmban teknologji me pronësi të regjistruar me licencë nga Verance Corporation dhe mbrohet nga patenta e SH.B.A.-së 7,369,677 dhe patenta të tjera të SH.B.A.-së dhe botërore të marra dhe në pritje, si dhe të drejta autori dhe mbrojtje e sekretit tregtar për disa aspekte të kësaj teknologjie. Cinavia është markë tregtare e Verance Corporation. Të drejtat e autorit 2004-2010 Verance Corporation. Të gjitha të drejtat të rezervuara nga Verance. Zbërthimi ose çmontimi për qëllime dublikimi është i ndaluar.
- Windows Media është markë tregtare ose markë tregtare e regjistruar e Microsoft Corporation në Shtetet e Bashkuara dhe/ose vende të tjera. Ky produkt mbrohet nga teknologji të caktuara që janë subjekt i disa të drejtave të pronësisë intelektuale të Microsoft Corporation. Ndalohet përdorimi ose shpërndarja e kësaj teknologjie jashtë këtij produkti pa licencë nga Microsoft apo një filial i autorizuar i Microsoft. Zotëruesit e përmbajtjes përdorin teknologji Microsoft PlayReady™ për aksesimin e përmbajtjes për të mbrojtur pronën e tyre intelektuale, duke përfshirë përmbajtjen e mbrojtur me të drejta autori. Kjo pajisje përdor teknologji PlayReady për të aksesuar përmbajtjen e mbrojtur me PlayReady dhe/ose përmbajtjen e mbrojtur me WMDRM. Nëse pajisja nuk arrin të imponojë siç duhet kufizimet mbi përdorimin e përmbajtjes, zotëruesit e përmbajtjes mund të kërkojnë nga

Microsoft që të anulohë mundësinë e pajisjes për të përdorur përmbajtje të mbrojtur me PlayReady. Anulimi nuk duhet të ndikojë në përmbajtjet e pambrojtura ose përmbajtje të mbrojtura nga teknologji të tjera për aksesimin e përmbajtjes. Zotëruarit e përmbajtjes mund t'ju kërkojnë të përditësoni PlayReady për të pasur akses në përmbajtjen e tyre. Nëse nuk pranoni të përditësoni, nuk do të jeni në gjendje të keni akses në përmbajtjen që kërkon përditësimin.

- DLNA™, logoja DLNA dhe DLNA CERTIFIED™ janë marka tregtare, marka shërbimi ose marka certifikimi të Digital Living Network Alliance.
- SDK për pajisje Opera® nga Opera Software ASA. Të drejtat e autorit 1995-2013 Opera Software ASA. Të gjitha të drejtat të rezervuara.

O POWERED
BY OPERA®

- Të gjitha markat e tjera tregtare janë marka të zotëruarve të tyre përkatës.
- Emrat e sistemeve dhe produkteve të tjera janë në përgjithësi marka tregtare ose marka tregtare të regjistruara të prodhuesve. Markat ™ dhe ® nuk tregohen në këtë dokument.

Informacion mbi Licencën e Përdoruesit

Gracenote® Marrëveshja e Licencës së Përdoruesit

Ky aplikacion ose pajisje përmban softuer nga Gracenote, Inc. nga Emeryville, California („Gracenote“). Softueri nga Gracenote („Softueri i Gracenote“) mundëson që ky aplikacion të kryejë identifikimin e diskut dhe/ose skedarit dhe të marrë informacion që lidhet me muzikën, duke përfshirë informacionin mbi emrin, artistin, pjesën dhe titullin („Të dhënat e Gracenote“) nga serverët online ose databazat e inkorporuara (në mënyrë

kolektive të referuar si „Serverët e Gracenote“) dhe të kryejë funksione të tjera. Ju mund të përdorni Të dhënat e Gracenote vetëm përmes funksioneve për përdorim nga Përdoruesit të këtij aplikacioni ose pajisjeje.

Ju bini dakord se do të përdorni Të dhënat e Gracenote, Softuerin e Gracenote dhe Serverët e Gracenote vetëm për përdorimin tuaj personal jotregtar. Ju bini dakord të mos caktoni, kopjoni, transferoni ose transmetoni Softuerin e Gracenote ose çdo Të dhënë të Gracenote te një palë e tretë.

JU BINI DAKORD TË MOS PËRDORNI OSE SHFRYTËZONI TË DHËNAT E GRACENOTE, SOFTUERIN E GRACENOTE OSE SERVERËT E GRACENOTE PËRVEÇSE SIÇ LEJOHET SHPREHIMISHT KËTU.

Ju bini dakord se licenca juaj joekskluzive për të përdorur Të dhënat e Gracenote, Softuerin e Gracenote dhe Serverët e Gracenote do të ndërpritet në rast se shkelni këto kufizime. Nëse licenca juaj ndërpritet, ju bini dakord të ndërprisni çdo përdorim të Të dhënave të Gracenote, Softuerit të Gracenote dhe Serverëve të Gracenote. Gracenote rezervon të gjitha të drejtat për Të dhënat e Gracenote, Softuerin e Gracenote dhe Serverët e Gracenote, duke përfshirë të gjitha të drejtat e pronësisë. Në asnjë rrethanë nuk do të bëhet përgjegjëse Gracenote për ndonjë pagesë ndaj jush për informacione që ju jepni. Ju bini dakord që Gracenote, Inc. mund të imponojë të drejtat e veta sipas kësaj Marrëveshjeje kundër jush direkt në emër të vet. Shërbimi i Gracenote kërkon një identifikues unik për të gjurmuar pyetjet për qëllime statistikore. Qëllimi i identifikuesit numerik të caktuar në mënyrë të rastësishme bëhet për t'i lejuar shërbimit të Gracenote të numërojë pyetjet pa ditur asgjë mbi identitetin tuaj. Për më shumë informacion, shihni faqen e internetit për Politikën e Privatësisë së Gracenote për shërbimin e Gracenote.

Softueri i Gracenote dhe çdo artikull i Të dhënave të Gracenote licencohen „PA GARANCI.” Gracenote nuk jep deklaram apo garanci, të shprehur ose të nënkuptuar, në lidhje me saktësinë e Të dhënave të Gracenote nga Serverët e Gracenote. Gracenote rezervon të drejtën të fshijë të dhëna nga Serverët Gracenote ose të ndryshojë kategoritë e të dhënave për çfarëdo shkak që Gracenote e gjykon të mjaftueshëm. Nuk jepet asnjë garanci se Softueri i Gracenote ose Serverët e Gracenote janë pa gabime ose se funksionimi i Softuerit të Gracenote ose Serverëve të Gracenote do të jetë i pandërprerë. Gracenote nuk është e detyruar t'ju japë lloje të dhënash shtesë ose të përmirësuar ose kategori që Gracenote mund t'i japë në të ardhmen dhe është e lirë të ndërpresë shërbimet e saj në çdo kohë.

GRACENOTE HEQ DORË NGA ÇDO GARANCI TË SHPREHUR OSE TË NËNKUPTUAR, DUKE PËRFSHIRË, POR PA U KUFIZUAR ME, GARANCITË E NËNKUPTUARA TË TREGTUESHMËRISË, PËRSHTATSHMËRINË PËR NJË QËLLIM TË CAKTUAR, TITULL DHE MOS-SHKELJE. GRACENOTE NUK GARANTON REZULTATET QË DO TË PËRFTOHEJEN NGA PËRDORIMI NGA ANA JUJ I SOFTUERIT TË GRACENOTE OSE ÇDO SERVERI TË GRACENOTE. GRACENOTE NUK DO TË JETË PËRGJEGJËSE NË ASNJË RAST PËR ASNJË DËMTIM PASUES OSE AKSIDENTAL OSE PËR ASNJË FITIM TË HUMBUR APO TË ARDHURA TË HUMBURA.

© Gracenote, Inc. 2009

Informacioni shtesë

Masat paraprake

Mbi sigurinë

- Nëse brenda në mobilie bie diçka e fortë ose lëng, sistemi duhet të hiqet nga priza dhe duhet të kontrollohet nga një personel i kualifikuar përpara se të vihet sërish në punë.
- Mos e prekni kordonin e rrymës së drejtpërdrejtë (rrjetit elektrik) me duar të lagura. Duke vepruar kështu mund të shkaktohet goditje elektrike.

Mbi burimet e rrymës

Nëse nuk do ta përdorni sistemin për një kohë të gjatë, sigurohuni që ta shkëputni sistemin nga priza e murit. Për të shkëputur kordonin e rrymës së drejtpërdrejtë (rrjetit elektrik), kapeni te vetë priza; mos tërhiqni asnjëherë kordonin.

Mbi vendosjen

- Vendoseni sistemin në një vend me ajrosje të mjaftueshme për të parandaluar shtimin e nxehtësisë në sistem.
- Megjithëse sistemi nxeht gjatë punës, ky nuk është keqfunksionim. Nëse e përdorni vazhdimisht sistemin me volum të lartë, temperatura e kasës së tij në pjesën lart, anash dhe poshtë rritet ndjeshëm. Për të shmangur djegien, mos e prekni kasën.
- Mos e vendosni sistemin mbi një sipërfaqe të butë (qilim, tapet, etj.) duke qenë se kjo mund të bllokojë vrimat e ajrimit.
- Mos e instaloni sistemin pranë burimeve të nxehtësisë siç janë radiatorët, tubacionet e ajrit, ose në një vend ku bie drita e drejtpërdrejtë e diellit, ku ka pluhur të tepërt, dridhje mekanike ose tronditje.

- Mos e instaloni sistemin në një pozicion të pjerrët. Ai është projektuar që të përdoret vetëm në pozicion horizontal.
- Mbajeni sistemin dhe disqet larg komponentëve me magnetë të forta, siç janë furrat me mikrovalë ose altoparlantët e mëdhenj.
- Mos vendosni objekte të rënda mbi sistem.
- Mos vendosni objekte metalike përpara panelit të përparmë. Kjo mund të kufizojë marrjen e valëve të radios.
- Mos e vendosni sistemin në një vend ku janë në përdorim pajisje mjekësore. Kjo mund të shkaktojë keqfunksionim të pajisjes mjekësore.
- Nëse përdorni një stimulator kardiak ose pajisje tjetër mjekësore, konsultohuni me mjekun ose prodhuesin e pajisjes mjekësore përpara se të përdorni funksionin LAN me valë.

Mbi përdorimin

Nëse sistemi sillet direkt nga një vend i ftohtë në një vend të ngrohtë, ose vendoset në një dhomë shumë të lagësht, lagështira mund të kondensohet mbi lentet jashtë njësive kryesore. Nëse ndodh kjo, sistemi mund të mos punojë siç duhet. Në këtë rast, hiqni diskun dhe lëreni sistemin të ndezur për rreth gjysmë ore derisa të avullojë lagështira.

Mbi rregullimin e volumit

Mos e ngrini volumnin ndërkohë që dëgjoni një pjesë me hyrje në nivele shumë të ulëta ose pa sinjale audio. Duke vepruar kështu, altoparlantët mund të dëmtohen kur luhet papritur një pjesë me nivel maksimal të lartë.

Mbi pastrimin

Pastroni mobilien, panelin dhe kontrollet me një pëlthurë të butë të

njomur paksa me një solucion larës të butë. Mos përdorni asnjë lloj pastruesi abraziv, tela fërkimi ose tretës si alkoool ose benzina.

Mbi pastrimin e disqeve, pastruesit e disqeve/lenteve

Mos përdorni disqe pastruese ose pastrues disqesh/lentesh (duke përfshirë llojet e lëngshme ose me spërkatje). Këto mund të shkaktojnë keqfunksionim të aparaturës.

Mbi zëvendësimin e pjesëve

Në rast se ky sistem riparohet, pjesët e riparuar mund të mbahen për ripërdorim ose për riciklim.

Mbi ngjyrën e televizorit tuaj

Nëse altoparlantët shkaktojnë parregullsi ngjyrash në ekranin e televizorit, fikni aparatin e televizorit, më pas ndizeni sërish pas 15 – 30 minutash. Nëse vazhdojnë parregullsitë e ngjyrave, vendosini altoparlantët më larg televizorit.

SHËNIM I RËNDËSISHËM

Kujdes: Ky sistem është në gjendje të mbajë për një kohë të pacaktuar në ekranin e televizorit një foto ose një imazh të palëvizshëm video. Nëse këtë foto ose imazh të palëvizshëm video e lini të shfaqet në televizor për një periudhë të tejzgatur kohore, rrezikoni dëmtimin e përhershëm të ekranit të televizorit tuaj. Televizorët me ekran plazmë dhe me projektim preken nga kjo.

Mbi lëvizjen e sistemit

Përpara se të lëvizni sistemin, sigurohuni që brenda nuk ka disk dhe shkëputni kordonin e rrymës së drejtpërdrejtë (rrjetit elektrik) nga priza e murit (rrjeti).

Mbi komunikimin BLUETOOTH

- Pajisjet BLUETOOTH duhet të përdoren brenda afërsisht 10 metra (distançë pa pengesa) nga njëra-tjetra. Rrezja efikase e komunikimit mund të shkurtohet në kushtet e mëposhtme:
 - Kur mes pajisjeve me lidhje BLUETOOTH ndodhet një person, objekt metalik, mur apo pengesë tjetër
 - Vendndodhjet ku është instaluar një LAN me valë
 - Rreth furrave me mikrovalë që janë në përdorim
 - Vendndodhjet ku ka valë të tjera elektromagnetike
- Pajisjet Bluetooth dhe LAN me valë (IEEE 802.11b/g) përdorin të njëjtin brez frekuece (2,4 GHz). Kur përdorni pajisjen tuaj BLUETOOTH pranë një pajisjeje me kapacitet LAN me valë, mund të ndodhin interferenca elektromagnetike. Kjo mund të sjellë shpejtësi më të ulët të transferimit të të dhënave, zhurmë apo pamundësi për t'u lidhur. Nëse ndodh kjo, provoni zgjidhjet e mëposhtme:
 - Përdoreni këtë njësi kryesore të paktën 10 metra larg pajisjes LAN me valë.
 - Fikni rrymën e pajisjes LAN me valë kur përdorni pajisjen tuaj BLUETOOTH brenda 10 metrave.
 - Instaloheni këtë njësi kryesore dhe pajisjen BLUETOOTH sa më afër njëra-tjetrës të jetë e mundur.
- Valët radio të transmetuara nga kjo njësi kryesore mund të interferojnë me funksionimin e pajisjeve mjekësore. Duke qenë se kjo interferencë mund të sjellë keqfunksionim, fikni gjithmonë rrymën e kësaj njësie kryesore dhe pajisjes BLUETOOTH në vendet e mëposhtme:
 - Në spitale, trena, aeroplanë, pika karburanti dhe vende ku mund të ketë gaze të djegshme
 - Pranë dyerve automatike ose alarmeve të zjarrit
- Kjo njësi kryesore mbështet funksionet e sigurisë që përputhen me specifikimin BLUETOOTH për të siguruar lidhje të sigurt gjatë komunikimit duke përdorur teknologjinë BLUETOOTH. Megjithatë, kjo siguri mund të jetë e pamjaftueshme në varësi të përmbajtjes së cilësimit dhe faktorëve të tjerë, prandaj gjithmonë kini kujdes kur kryeni komunikimin duke përdorur teknologjinë BLUETOOTH.
- Sony nuk është përgjegjës për asnjë mënyrë dëmtimi apo humbje tjetër si rezultat i rrjedhjes së informacionit gjatë komunikimit duke përdorur teknologjinë BLUETOOTH.
- Komunikimi BLUETOOTH nuk është domosdoshmërisht i garantuar me të gjitha pajisjet BLUETOOTH që kanë të njëjtin profil si kjo njësi kryesore.
- Pajisjet BLUETOOTH të lidhura me këtë njësi kryesore duhet të përputhen me specifikimin BLUETOOTH të përshkruar nga Bluetooth SIG, Inc. dhe duhet të jenë të certifikuar si të përputhshme. Megjithatë, edhe kur një pajisje përputhet me specifikimin BLUETOOTH, mund të ketë raste kur karakteristikat apo specifikimet e pajisjes BLUETOOTH mund ta bëjnë të pamundur lidhjen, ose mund të rezultojnë në metoda të ndryshme kontrolli, paraqitjeje apo funksionimi.
- Mund të shkaktohet zhurmë ose audioja mund të ndërpritet në varësi të pajisjes BLUETOOTH që është lidhur me këtë njësi kryesore, mjedisin e komunikimeve apo kushtet rrethuese.

Nëse keni pyetje ose probleme në lidhje me sistemin tuaj, ju lutemi kontaktoni shitësin më të afërt të Sony.

Shënime mbi disqet

Mbi përdorimin e disqeve

- Për të mbajtur të pastër diskun, hapeni diskun nga cepat e tij. Mos e prekni sipërfaqen.
- Mos ngjisni letër ose shirit mbi disk.



- Mos e ekspozoni diskun ndaj dritës së drejtpërdrejtë të diellit ose burimeve të nxehtësisë siç janë tubacionet e ajrit të nxehtë, ose mos e lini në një makinë të parkuar në dritë të drejtpërdrejtë dielli duke qenë se brenda makinës temperaturat mund të rriten në mënyrë të konsiderueshme.
- Pas luajtjes, ruajeni diskun në kutinë e tij.

Mbi pastrimin

- Përpara luajtjes, pastroni diskun me një pëlhurë pastrimi. Fshijeni diskun duke filluar nga qendra drejt skajeve.



- Mos përdorni tretës si benzina, holluesit, pastruesit që blihen në dyqan, ose sprejtë antistatikë që përdoren për disqet LP prej vinili.

Ky sistem mund të luajë vetëm një disk standard të rrumbullakët. Përdorimi i disqeve jo standarde ose jo rrethore (p.sh. në formë kartoline, zemre apo ylli) mund të shkaktojë keqfunksionim.

Mos përdorni një disk që ka të bashkëngjitur një aksesori tregtar si etiketë apo unazë.

Specifikimet

Seksioni i amplifikatorit

**BDV-N9200W/BDV-N9200WL/
BDV-N7200W/BDV-N7200WL/
BDV-N5200W**

DALJA E FUQISË (nominale)

I përparmë majtas / I përparmë djathtas:

125 W + 125 W (në 6 om, 1 kHz, 1% THD)

DALJA E FUQISË (e referuar)

I përparmë majtas / I përparmë djathtas:

200 W (për kanal në 6 om, 1 kHz)

Qendër:

200 W (në 6 om, 1 kHz)

Nën-vuferi:

200 W (në 6 om, 80 Hz)

Hyrjet (Analoge)

AUDIO IN

Ndjeshmëria: 2 V/700 mV

Hyrjet (Dixhitale)

TV (Kanali i kthimit të audios/OPTICAL)

Formatet e mbështetura: LPCM 2CH

(deri në 48 kHz), Dolby Digital, DTS

HDMI (IN 1)/HDMI (IN 2)

Formatet e mbështetura: LPCM 5.1CH

(deri në 48 kHz), LPCM 2CH (deri në

96 kHz), Dolby Digital, DTS

BDV-NF7220

DALJA E FUQISË (nominale)

I përparmë majtas / I përparmë djathtas:

125 W + 125 W (në 6 om, 1 kHz, 1% THD)

DALJA E FUQISË (e referuar)

I përparmë majtas / I përparmë djathtas:

200 W (për kanal në 6 om, 1 kHz)

Nën-vuferi:

200 W (në 6 om, 80 Hz)

Hyrjet (Analoge)

AUDIO IN

Ndjeshmëria: 2 V/700 mV

Hyrjet (Dixhitale)

TV (Kanali i kthimit të audios/OPTICAL)

Formatet e mbështetura: LPCM 2CH

(deri në 48 kHz), Dolby Digital, DTS

HDMI (IN 1)/HDMI (IN 2)

Formatet e mbështetura: LPCM 5.1CH

(deri në 48 kHz), LPCM 2CH (deri në

96 kHz), Dolby Digital, DTS

Seksioni HDMI

Bashkuesi

Lloji A (19 kunja)

Sistemi BD/DVD/Super Audio CD/CD

Sistemi i formatit të sinjalit/
NTSC/PAL

Seksioni USB

Porta  (USB):

Lloji A (për lidhjen e memories USB,
lexuesve të kartave të memories,
aparateve dixhitale, dhe video-
kamerave dixhitale)

Seksioni LAN

Terminali LAN (100)

Terminali 100BASE-TX

Seksioni i LAN-it me valë

Pajtueshmëria me standardet

IEEE 802.11 a/b/g/n

Brezi i frekuencës

2,4 GHz, 5 GHz

Seksioni BLUETOOTH

Sistemi i komunikimit

BLUETOOTH Versioni i specifikimit 3.0

Dalje

BLUETOOTH Fuqia e specifikimit
Class 2

Rrezja maksimale e komunikimit

Vija e shikimit rreth 10 m¹⁾

Brezi i frekuencës

2,4 GHz

Metoda e modulimit

FHSS (Freq Hopping Spread Spectrum
- Spektri i spredit të kapërcimit të
frekuencës)

Profilat e përputhshme BLUETOOTH²⁾

A2DP 1.2 (Profili i përparuar
i shpërndarjes audio)

AVRCP 1.3 (Profili i telekomandimit
audio video)

Kodekët e mbështetur³⁾

SBC⁴⁾, AAC

Gama e transmetimit (A2DP)

20 Hz – 20 000 Hz (Frekuencat
shembull 44,1 kHz, 48 kHz)

¹⁾ Rrezja aktuale varion në varësi të faktorëve si pengesat mes pajisjeve, fushat magnetike rreth një furre me mikrovalë, elektriciteti statik, telefonat me valë, ndjeshmëria e marrjes, performanca e antenës, sistemi operativ, aplikacioni i softuerit, etj.

²⁾ Profilat standard BLUETOOTH tregojnë qëllimin e komunikimit BLUETOOTH mes pajisjeve.

³⁾ Kodeku: Ngjeshja e sinjalit audio dhe formati i konvertimit

⁴⁾ Kodeku i nën-brezit

Seksioni i sintonizuesit FM

Sistemi

Sintonizuesi dixhital PLL i kyçur me kuarc

Gama e sintonizimit

87,5 MHz – 108,0 MHz (hapa nga 50 kHz)

Antenë (ajrore)

Antena FM me tel (ajrore)

Terminalet e antenës (ajrore)

75 om, të pabalancuara

Altoparlantët

I përparmë (SS-TSB133)/Rrethues (SS-TSB138) për BDV-N9200W

I përparmë (SS-TSB134)/Rrethues (SS-TSB139) për BDV-N9200WL

Përmasat (gj/l/th) (afërsisht)

102 mm × 705 mm × 71 mm

(pjesa e montuar në mur)

270 mm × 1200 mm × 270 mm

(i gjithë altoparlanti)

Masa (afërsisht)

SS-TSB133/SS-TSB138:

1,9 kg (pjesa e montuar në mur)

4,2 kg (i gjithë altoparlanti)

SS-TSB134/SS-TSB139:

2,0 kg (pjesa e montuar në mur

me kordonin e altoparlantit)

4,4 kg (i gjithë altoparlanti)

**I përparmë (SS-TSB135) për
BDV-N7200W/BDV-NF7220**

**Rrethues (SS-TSB140) për
BDV-N7200W**

**I përparmë (SS-TSB136)/Rrethues
(SS-TSB141) për BDV-N7200WL**

Përmasat (gj/l/th) (afërsisht)

100 mm × 450 mm × 57 mm

(pa mbajtëse)

147 mm × 455 mm × 147 mm

(me mbajtëse)

Masa (afërsisht)

SS-TSB135/SS-TSB140:

1,1 kg (pa mbajtëse)

1,2 kg (me mbajtëse)

SS-TSB136/SS-TSB141:

1,2 kg (pa mbajtësen, me kordonin

e altoparlantit)

1,3 kg (me mbajtëse)

**I përparmë (SS-TSB137) për
BDV-N5200W**

Përmasat (gj/l/th) (afërsisht)

91 mm × 275 mm × 96 mm

Masa (afërsisht)

0,71 kg (me kordonin e altoparlantit)

**Rrethues (SS-TSB142) për
BDV-N5200W**

Përmasat (gj/l/th) (afërsisht)

90 mm × 205 mm × 91 mm

Masa (afërsisht)

0,58 kg (me kordonin e altoparlantit)

**Qendror (SS-CTB125) për
BDV-N9200W/BDV-N7200W**

**Qendror (SS-CTB126) për
BDV-N9200WL/BDV-N7200WL**

Përmasat (gj/l/th) (afërsisht)

365 mm × 73 mm × 77 mm

Masa (afërsisht)

1,1 kg

**Qendror (SS-CTB127) për
BDV-N5200W**

Përmasat (gj/l/th) (afërsisht)

240 mm × 90 mm × 85 mm

Masa (afërsisht)

0,58 kg (me kordonin e altoparlantit)

**Nën-vuferi (SS-WSB126) për
BDV-N9200W/BDV-N7200W/
BDV-NF7220**

**Nën-vuferi (SS-WSB127) për
BDV-N9200WL/BDV-N7200WL**

Përmasat (gj/l/th) (afërsisht)

SS-WSB126:

265 mm × 430 mm × 265 mm

SS-WSB127:

265 mm × 425 mm × 265 mm

Masa (afërsisht)

SS-WSB126: 6,3 kg

SS-WSB127: 6,2 kg

**Nën-vuferi (SS-WSB128) për
BDV-N5200W**

Përmasat (gj/l/th) (afërsisht)

225 mm × 365 mm × 345 mm

Masa (afërsisht)

5,8 kg (me kordonin e altoparlantit)

Të përgjithshme

Njësia kryesore

Furnizimi me energji

220 V – 240 V AC, 50/60 Hz

Konsumi i energjisë

Ndezur:

95 W (HBD-N9200W/

HBD-N7200W/HBD-5200W)

105 W (HBD-N9200WL/

HBD-N7200WL)

85 W (HBD-NF7220)

Në gatishmëri:

0,3 W (në kursimin e energjisë. Për

hollësi rreth cilësimit, drejtojuni

Udhëzimeve të Përdorimit të

faqes vijuese të internetit:

<http://support.sony-europe.com/>)

1,7 W (Kur [Remote Start] (Nisja në

distancë), [NFC] dhe [Bluetooth

Power Setting] (Cilësimet e rrymës

së Bluetooth) janë të vendosura

në [On] (Aktiv) dhe [Quick Start

Mode] (Modaliteti i ndezjes së

shpejtë) është vendosur në [Off]

(Joaktiv).)

Përmasat (gj/l/th) (afërsisht)

480 mm × 78 mm × 212,5 mm duke

përfshirë pjesët projektuese

Masa (afërsisht)

3,1 kg

**Amplifikuesi rrethues (TA-SA500WR)
për BDV-N9200W/BDV-N7200W**

**Amplifikuesi rrethues (TA-SA600WR)
për BDV-N9200WL/BDV-N7200WL**

**Amplifikuesi rrethues (TA-SA700WR)
për BDV-N5200W**

Seksioni i amplifikatorit

TA-SA500WR/TA-SA600WR:

DALJA E FUQISË (e referuar)

Rrethues majtas / Rrethues djathtas:
200 W (për kanal në 6 om, 1 kHz)

TA-SA700WR:

DALJA E FUQISË (e referuar)

Rrethues i majtë / Rrethues i djathtë:
100 W (për kanal në 6 om, 1 kHz)

Rezistenca nominale

6 Ω

Sistemi i komunikimit

Specifikimi i zërit me valë versioni 3.0

Brezi i frekuencës

5,2 GHz, 5,8 GHz

Metoda e modulimit

DSSS

Furnizimi me energji

220 V – 240 V AC, 50/60 Hz

Konsumi i energjisë

Ndezur:

55 W (TA-SA500WR)

70 W (TA-SA600WR)

45 W (TA-SA700WR)

Konsumi i energjisë në pritje

0,5 W (pritje automatike)

0,3 W (fikur)

Përmasat (gj/l/th) (afërsisht)

200 mm × 64 mm × 211,5 mm

Masa (afërsisht)

1,3 kg

Dizajni dhe specifikimet janë subjekt
ndryshimi pa dhënë njoftim.

<http://www.sony.net/>



* 4 4 8 5 8 3 3 1 3 * (1)

©2014 Sony Corporation