



# Kućno kino s Blu-ray Disc/DVD čitačem



\* 4 2 8 3 4 8 1 1 1 \* (1)

# UPOZORENJE

Nemojte postaviti uredaj u zatvoren prostor kao što je polica za knjige ili ugrađena vitrina. Da biste smanjili rizik od požara, ne pokrovjajte ventilacijski otvor uredaja novinama, stolnjacima, zavjesama itd. Ne stavljajte otvorene izvore vatre kako što su upaljene svijeće na uredaj.

Da biste smanjili rizik od požara ili električnog udara, ne izlažite uredaj kapanju ili polijevanju i ne stavljajte na uredaj predmete napunjene tekućinom kao što su vase.

Ne izlažite baterije ili uredaj s ugradenim baterijama prevelikoj vrućini kao što je sunčeva svjetlost, vatra ili slično.

Da biste sprječili ozljede, uredaj mora biti sigurno pričvršćen na pod/zid u skladu s uputama za postavljanje.

Upotrebljavajte samo na zatvorenom.

## OPREZ

Upotreba optičkih instrumenata s ovim uredajem povećat će rizik oštećenja očiju. Budući da je laserska zraka u uredaju Kućno kino s Blu-ray Disc/DVD čitačem štetna za oči, nemojte pokušavati rasklapati kućište.

Preputstite servisiranje samo ovlaštenom osoblju.

**CAUTION CLASS 3R VISBLE AND INVISIBLE LASER RADIATION WHEN OPEN. AVOID DIRECT EYE EXPOSURE.**  
**VORSICHT KLASSE 3R SICHTBARE UND UNSICHTBARE LASERSTRÄHLUNG WENN GEÖFFNET.**  
UNMITTELBARER AUGENKONTAKT VERMIDEN.  
**ADVARSEL SYNLIG OG USYNLIG LASERSTRÅLING AF KLASSE 3R VED ÅBNING. UNDKÅP Å SE DIREKT PÅ STRÅLEN.**  
**ADVARSEL SYNLIG OG USYNLIG LASERSTRÅLING I KLASSE 3R NÅR DEKSLET ÅBNET. UNDKÅP Å SE DIREKT PÅ STRÅLEN.**  
**WARNING KLASS 3R SYNLIG OCH OSYNLIG LASERSTRÅLNING NÅR DENNA DEL ÄR ÖPPNAD. UNDKÅP ATT SE DIREKT PÅ STRÅLEN.**  
**VARO! AVATTUUNA LUKUUN 3R NÄKYVÄÄ JA NÄYÄMÖNTÄÄ LASERSTRÄHLÄÄ. VÄLÄ KATSEEN SUORA ALTTISTAMISTA.**  
警告 打開時有<sup>3R</sup>類可見和不可見激光辐射，避免眼睛受到直接的照射  
注意 打開時有第<sup>3R</sup>類可見及不可見雷射辐射，避免眼睛直接暴露。

Ovaj je uredaj klasificiran kao CLASS 3R LASER proizvod. Vidljivo i nevidljivo lasersko zračenje emitira se kada se otvor zaštitno kućište lasera pa obavezno izbjegavajte izravno izlaganje očiju.

Ova oznaka smještena je na zaštitnom kućištu lasera unutar kućišta.

CLASS 1 LASER PRODUCT  
LASER KLASSE 1  
LUOKAN 1 LASERLAITE  
KLASS 1 LASERAPPARAT  
1类激光产品



**Odlaganje baterija za otpad (primjenjivo u Europskoj uniji i drugim europskim**

**državama sa zasebnim sustavima za prikupljanje otpada)**

Ovaj simbol na bateriji ili na pakiranju označava da se baterija priložena s proizvodom ne može odlagati kao kućanski otpad.

Na određenim baterijama ovaj se simbol može pojaviti u kombinaciji s kemijskim simbolom. Kemijski simboli za živu (Hg) ili olovo (Pb) dodani su ako baterija sadrži više od 0,0005% žive ili 0,004% olova. Ispravnim odlaganjem baterija pomažete u sprječavanju mogućih negativnih posljedica za okoliš i ljudsko zdravlje do kojih bi moglo doći neispravnim odlaganjem baterije. Recikliranje materijala pomaže u očuvanju prirodnih resursa.

U slučaju da proizvodi zbog sigurnosnih, izvedbenih ili razloga podatkovnog integriteta zahtijevaju trajno povezivanje s baterijom, tu bateriju može zamijeniti samo ovlašteno servisno osoblje.

Da biste osigurali da se s baterijom ispravno postupa, proizvod nakon isteka trajanja odložite u primjenjivo zbirno odlagalište za recikliranje električne i elektrooničke opreme.

Za sve ostale baterije pogledajte odjeljak o tome kako sigurno ukloniti bateriju iz proizvoda.

Bateriju odložite u primjenjivo zbirno odlagalište za recikliranje otpadnih baterija.

Za detaljnije informacije o recikliraju ovog proizvoda ili baterije kontaktirajte svoju lokalnu gradsku upravu, komunalne usluge za kućanski otpad ili trgovinu u kojoj ste kupili proizvod.

Obavijest za korisnike: sljedeće informacije primjenjive su samo za opremu koja je prodana u državama koje primjenjuju EU smjernice.

Proizvođač ovog proizvoda je Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minatomu Tokyo, 108-0075 Japan. Ovlašteni zastupnik za EMC i sigurnost proizvoda je Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Njemačka. U vezi sa servisom ili jamstvom obratite se na adrese koje su navedene u zasebnim dokumentima za servis ili jamstvo.

## Za glavnu jedinicu

Pločica s nazivom smještena je na vanjskoj stražnjoj strani.

## Mjere opreza

### Za izvore napajanja

- Jedinica nije isključena iz struje ako je priključena u strujnu utičnicu čak i ako je sama jedinica isključena.
- Budući da se glavni priključak upotrebljava za isključivanje jedinice iz struje, spojite jedinicu u strujnu utičnicu koja je lako dostupna. Ako primijetite neuobičajeno ponašanje jedinice, odmah isključite glavni priključak iz strujne utičnice.

## Za gledanje 3D videoslike

Neke osobe mogu osjetiti nelagodu (kao što je napor očiju, umor ili mučina) tijekom gledanja 3D videoslike. Sony preporučuje da svi gledatelji redovito rade stanje tijekom gledanja 3D videoslike.

Dužina i učestalost potrebnih stanki razlikovat će se od osobe do osobe. Sami morate odlučiti što vam najviše odgovara. Ako osjetite nelagodu, morate prestati gledati 3D videoslike dok nelagoda ne prestane; savjetujte se s liječnikom ako mislite da je to potrebno. Također trebate pregledati (i) priručnik s uputama i/ili poruku

koja upućuje na oprez za svaki drugi uređaj koji upotrebljavate ili za Blu-ray Disc sadržaje koji se reproduciraju s ovim proizvodom te (ii) naše web-mjesto (<http://esupport.sony.com/>) za najnovije informacije. Vid male djece (osobito one ispod šest godina starosti) još uvijek je u razvoju. Savjetujte se s liječnikom (pedijatrom ili okulistom) prije nego što dopustite maloj djeci gledanje 3D videoslike. Odrasli trebaju nadzirati djecu kako bi osigurali da slijede preporuke koje su prethodno navedene.

## Za bežični primopredajnik (EZW-RT50) i Kućno kino s Blu-ray/DVD čitačem (BDV-L600/BDV-L800/ BDV-L800M)

Pogledajte „Informacije o usklađenosti bežičnog proizvoda“ (priloženo).

## Zaštita autorskih prava

Imajte na umu napredan sustav zaštite sadržaja koji se upotrebljava na medijima Blu-ray Disc™ i DVD. Ti sustavi koji se nazivaju AACS (Sustav naprednog pristupa sadržaju) i CSS (Sustav uzimanja sadržaja) mogu sadržavati neka ograničenja reprodukcije, analognog izlaza i drugih sličnih značajki. Rad proizvoda i ograničenja koja su postavljena mogu se razlikovati ovisno o datumu kupnje jer upravni odbor za AACS može usvojiti ili promijeniti pravila ograničenja nakon vremena kupnje.

## Autorska prava i zaštitni znakovi

- Ovaj sustav uključuje Dolby® Digital i DTS® Digital Surround System.

\* Proizvedeno pod licencem tvrtke Dolby Laboratories. Dolby i dvostruki-D simbol zaštitni su znaci tvrtke Dolby Laboratories.

\*\* Proizvedeno pod licencem patenta Sjedinjenih Država: 5,451,942; 5,956,674; 5,974,380; 5,978,762; 6,226,616; 6,487,535; 7,212,872; 7,333,929; 7,392,195; 7,272,567 i drugih patenata Sjedinjenih Država koji su potvrđeni i u obradi. DTS, DTS-HD i Symbol registrirani su zaštitni znaci, & DTS-HD Master Audio i DTS logotipi zaštitni su znaci tvrtke DTS, Inc. Proizvod uključuje softver. © DTS, Inc. Sva prava pridržana.

- Sustav uključuje tehnologiju High-Definition Multimedia Interface (HDMI™). HDMI, logotip HDMI i High-Definition Multimedia Interface zaštitni su znaci tvrtke HDMI Licensing LLC u Sjedinjenim Državama i drugim državama.
- Java je zaštitni znak tvrtke Oracle i/ili njegovih partnera.
- „BD-LIVE“ i „BONUSVIEW“ zaštitni su znaci udruženja Blu-ray Disc.
- „Blu-ray Disc“ je zaštitni znak.
- Logotipi „Blu-ray Disc“, „DVD+RW“, „DVD-RW“, „DVD+R“, „DVD-R“, „DVD VIDEO“ i „CD“ zaštitni su znaci.
- „Blu-ray 3D“ i „Blu-ray 3D“ logotipi zaštitni su znaci udruženja Blu-ray Disc.
- „BRAVIA“ je zaštitni znak tvrtke Sony Corporation.
- „AVCHD“ i logotip „AVCHD“ zaštitni su znaci tvrtke Panasonic Corporation i tvrtke Sony Corporation.
- „XMB“ i „xross media bar“ zaštitni su znaci tvrtke Sony Corporation i Sony Computer Entertainment Inc.
- „PLAYSTATION“ zaštitni je znak tvrtke Sony Computer Entertainment Inc.
- Tehnologiju prepoznavanja glazbe i videozapisa te povezane podatke omogućuje Gracenote®.

Gracenote je industrijski standard u tehnologiji prepoznavanja glazbe i isporuci povezanog sadržaja. Za više informacija posjetite [www.gracenote.com](http://www.gracenote.com). CD, DVD, Blu-ray Disc i podaci povezani s glazbom i videozapisima tvrtke Gracenote, Inc., autorska prava © 2000-danas Gracenote. Gracenote softver, autorska prava © 2000-danas Gracenote. Jedan ili više patenata u vlasništvu tvrtke Gracenote primjenjuju se na ovaj proizvod i uslugu. Pogledajte web-mjesto Gracenote za nepotpuni popis primjenjivih Gracenote patenata. Gracenote, CDDB, MusicID, MediaVOCS, Gracenote logotipi i logotip „Powered by Gracenote“ registrirani su zaštitni znaci ili zaštitni znaci tvrtke Gracenote u Sjedinjenim Državama i/ili drugim državama.



- Logotip Wi-Fi CERTIFIED™ oznaka je potvrde za Wi-Fi Alliance.
- Oznaka Wi-Fi Protected Setup™ oznaka je tvrtke Wi-Fi Alliance.
- „Wi-Fi CERTIFIED™“ i „Wi-Fi Protected Setup™“ zaštitni su znaci tvrtke Wi-Fi Alliance.
- „PhotoTV HD“ i „PhotoTV HD“ logotip zaštitni su znaci tvrtke Sony Corporation.
- MPEG tehnologija troslojnog kodiranja zvuka i patenti licencirani su od tvrtke Fraunhofer IIS i Thomson.
- iPhone, iPod, iPod classic, iPod nano i iPod touch zaštitni su znaci tvrtke Apple Inc., registrirani u Sjedinjenim Državama i drugim državama.



„Made for iPod,“ and „Made for iPhone“ znači da je električni pribor oblikovan za spajanje s uređajima iPod ili iPhone i da je potvrđen od strane razvojnog programera u skladu sa standardima izvedbe tvrtke Apple. Apple nije odgovoran za rad ovog uređaja ni za njegovu usklađenost sa sigurnosnim i regulacijskim standardima. Imajte na umu da upotreba ovog pribora s uređajima iPod ili iPhone može utjecati na bežičnu izvedbu.

• Windows Media je registrirani zaštitni znak ili zaštitni znak tvrtke Microsoft Corporation u Sjedinjenim Državama i/ili drugim državama.

Ovaj proizvod sadrži tehnologiju koja je predmet određenih prava o intelektualnom vlasništvu Microsofta. Upotreba ili distribucija ove tehnologije izvan proizvoda zabranjena je bez odgovarajuće licence(i) sa strane Microsofta.

Vlasnici sadržaja upotrebljavaju Microsoft PlayReady™ tehnologiju pristupa sadržaju za zaštitu svojeg intelektualnog vlasništva, uključujući sadržaj zaštićen autorskim pravima. Ovaj uređaj upotrebljava tehnologiju PlayReady za pristup PlayReady zaštićenom sadržaju i/ili sadržaju zaštićenom WMDRM pravima. Ako uređaj ne uspije uspješno primijeniti ograničenja za upotrebu sadržaja, vlasnici sadržaja mogu zahtijevati od Microsofta da obnovi mogućnost uređaja za potrošnju sadržaja koji je zaštićen PlayReady pravima. Obnavljanje ne bi trebalo utjecati na nezaštićeni sadržaj ili sadržaj zaštićen drugim tehnologijama zaštite sadržaja. Vlasnici sadržaja mogu zahtijevati nadogradnju tehnologije PlayReady za pristup njihovom sadržaju. Ako odbijete

nadogradnju, nećete moći pristupiti sadržaju koji zahtijeva nadogradnju.

- DLNA®, logotip DLNA i DLNA CERTIFIED™ zaštitni su znaci ili certifikacijske oznake tvrtke Digital Living Network Alliance.
- Svi ostali zaštitni znaci zaštitni su znaci svojih vlasnika.
- Ostali nazivi sustava i proizvoda zaštitni su znaci ili registrirani zaštitni znaci proizvođača. Oznake™ i ® nisu naznačene u ovom dokumentu.

# Mjere opreza

## O sigurnosti

- Da biste sprječili rizik od požara ili udara, ne stavlјajte na sustav predmete napunjene tekućinom kao što su vase te ne stavlјajte sustav u blizini vode, primjerice kade ili tuškabine. Ako u kućište uređaja dospije neki predmet ili tekućina, isključite uređaj iz struje i odnesite ga na provjeru u ovlašteni servis prije nastavka uporabe.
- Ne dirajte strujni kabel (mrežni vodovi) mokrim rukama. U suprotnom može doći do strujnog udara.

## O izvorima napajanja

- Isključite utikač iz zidne (mrežne) utičnice ako uređaj neće upotrebljavati duže vrijeme. Pri isključivanju kabela iz struje, povucite za priključak, nikada za kabel.

## O postavljanju

- Postavite sustav na mjesto na kojem je osigurano dovoljno prozračivanje kako u unutrašnjosti sustava ne bi došlo do nakupljanja topline.
- Ako je glasnoća visoka duže vrijeme, kućište sustava postaje vruće na dodir. Ne radi se o kvaru. Međutim, izbjegavajte diranje kućišta. Ne postavljajte uređaj u skućene prostore gdje je prozračivanje slabije pa se uređaj može pregrijati.
- Nemojte na uređaj stavljati nikakve predmete koji bi mogli blokirati ventilacijske otvore. Sustav je opremljen pojčalom velike snage. Ako su ventilacijski otvori blokirani, sustav se može pregrijati i pokvariti.
- Ne postavljajte uređaj na mekane podlove (tepihe, pokrivače itd.) ili u blizini materijala (zavjesa) koji mogu blokirati ventilacijske otvore.
- Ne stavlјajte sustav u skućeni prostor, primjerice, na policu za knjige ili slično.
- Nemojte stavljati sustav u blizini izvora topline kao što su radijatori i cijevi za dovod vrućeg zraka ili na mesta izložena izravnom sunčevu svjetlu, prekomjernoj prašini, mehaničkim vibracijama ili udarima.
- Ne stavlјajte sustav u kosi položaj. Oblikovan je za rad samo u vodoravnom položaju.
- Sustav i diskove držite što dalje od opreme sa snažnim magnetima, kao što su mikrovalne pećnice ili veliki zvučnici.

- Ne stavlјajte teške predmete na sustav.
- Ne stavlјajte metalne predmete ispred prednje ploče. Oni mogu ograničiti prijam radiovalova.
- Ne stavlјajte sustav na mesta na kojima se upotrebljava medicinska oprema. To može uzrokovati kvar medicinske opreme.
- Ako upotrebljavate srčani stimulator ili neki drugi medicinski uređaj, savjetujte se s liječnikom ili proizvođačem medicinskog uređaja prije upotrebe funkcije bežične LAN mreže.

## O radu uređaja

- Ako unesete sustav iz hladnog na toplo mjesto ili ako je postavljen u vrlo vlažnom prostoru, vlaga se može kondenzirati na lećama unutar glavne jedinice. Ako dođe do toga, sustav možda neće ispravno raditi. U tom slučaju uklonite disk i ostavite sustav uključen približno pola sata dok vlaga ne ishlapi.
- Kada premještate sustav, izvadite disk. Ako to ne napravite, disk bi se mogao oštetiti.
- Ako nešto upadne u kućište, isključite glavnu jedinicu iz struje i odnesite je na provjeru u ovlašteni servis prije nastavka uporabe.

## O prilagodbi glasnoće

- Ne pojačavajte glasnoću dok slušate dijelove s vrlo niskom razinom ulaza zvuka ili bez zvučnih signala. Ako to radite, zvučnici se mogu oštetiti tijekom nagle reprodukcije dijela s visokom razinom zvuka.

## O čišćenju

- Kućište, prednju ploču i kontrole čistite mekom i krpom koju je potrebno malo navlažiti u otopini blagog sredstva za pranje. Nemojte upotrebljavati sredstva koja bi mogla ogrepti površinu, primjerice, prašak za ribanje ili otpala poput alkohola ili benzina.  
Ako imate pitanja ili problema u vezi sa sustavom, obratite se najbližem dobavljaču za Sony.
- Za uklanjanje otiska prstiju na prednjoj ploči glavne jedinice, obrinite je lagano vlažnom, dobro isciđenom krpom (samo BDV-L800).

## O diskovima za čišćenje, sredstvima za čišćenje diskova/leća

- Ne upotrebljavajte diskove za čišćenje ili sredstva za čišćenje diskova/leća (uključujući i one u tekućem obliku ili u spreju). To može uzrokovati kvar uređaja.

## O zamjeni dijelova

- U slučaju popravljanja ovog sustava, popravljeni dijelovi mogu se skupljati za ponovnu upotrebu ili recikliranje.

## O strujnom prilagodniku

- Upotrijebite priloženi strujni prilagodnik (AC-BD100) za ovaj reproduktor jer drugi prilagodnici mogu uzrokovati kvar.
- Nemojte rastavljati ni provoditi obrnuti inženjering.
- Ne stavljajte strujni prilagodnik u skućene prostore kao što je polica knjiga ili vitrina.
- Ne povezujte strujni prilagodnik s putnim električnim pretvaračem koji može generirati toplinu i uzrokovati kvar.
- Ne bacajte ga i ne udarajte.
- Oprema ne smije biti izložena kapanju ili polijevanju.
- Spoj/dovod uređaja mora biti lako dostupan i u funkciji.

## O boji na TV-u

- Ako zvučnici uzrokuju nepravilnost boje na TV zaslонu, isključite TV, zatim ga ponovo uključite nakon 15-30 minuta. Ako i dalje postoji nepravilnost u boji, postavite zvučnike dalje od TV-a.

### VAŽNA OBAVIJEST

Oprez: Sustav ima mogućnost beskrajnog prikaza zadržane („zamrznute“) videoslike ili prikaza na zaslонu televizora. Ako ostavite prikaz zadržane slike ili izbornika na zaslонu TV prijamnika tijekom dužeg vremenskog perioda, to može prouzročiti trajno oštećenje TV zaslona. Posebno su osjetljivi projekcijski TV prijamnici.

## O premještanju sustava

- Prije premještanja sustava provjerite je li umetnut disk i isključite strujne kabele (mrežne vodove) iz zidne utičnice (mrežne).

## Napomene o diskovima

### O rukovanju diskovima

- Da bi disk ostao čist, rukujte njime tako da ga držite za rub. Ne dodirujte površinu.
- Ne lijepite papir ili traku na disk.



- Ne izlažite disk izravnom sunčevu svjetlu i izvorima topline, primjerice dovodima toplog zraka i ne ostavljajte ga u autu koji je parkiran na izravnom sunčevu svjetlu jer može doći do značajnog porasta temperature u autu.

- Nakon reprodukcije pohranite disk u kutiju.

### O čišćenju

- Prije reprodukcije očistite disk čistom tkaninom.  
Brišite disk od sredine prema van.



- Ne upotrebljavajte otapala poput benzina, razrjeđivača, komercijalno dostupnih sredstava za čišćenje ili antistatičkih sprejeva za gramofonske ploče.

Sustav može reproducirati samo standardne okrugle diskove. Upotreba diskova koji nisu ni standardni ni okrugli (primjerice, u obliku razglednice, srca ili zvijezde) može uzrokovati kvarove na uređaju.

Nemojte upotrebljavati diskove koji na sebi imaju pričvršćene komercijalne dodatke kao što su naljepnice ili prstenovi.

# Specifikacije

## Odjeljak pojačala

IZLAZNA SNAGA (nazivna)

Subwoofer: 120 W (na 4 oma, 80 Hz)

BDV-L800/BDV-L800M:

IZLAZNA SNAGA (stvarna)

Front L/Front R (prednji lijevi i prednji desni zvučnik):  
85 W + 85 W (na 4 oma,  
1 kHz, 1% THD - ukupno  
harmoničko izobličenje)

IZLAZNA SNAGA (nazivna)

Front L/Front R (prednji lijevi i prednji desni zvučnik):  
130 W (po kanalu na  
4 oma, 1 kHz)

BDV-L600:

IZLAZNA SNAGA (stvarna)

Front L/Front R (prednji lijevi i prednji desni zvučnik):  
80 W + 80 W (na 4 oma,  
1 kHz, 1% THD - ukupno  
harmoničko izobličenje)

IZLAZNA SNAGA (nazivna)

Front L/Front R (prednji lijevi i prednji desni zvučnik):  
115 W (po kanalu na  
4 oma, 1 kHz)

Ulazi (digitalni)

TV (Audio Return Channel/OPTICAL)

Podržani formati: LPCM  
2CH (do 48 kHz),  
Dolby Digital, DTS

HDMI IN 1/HDMI IN 2

Podržani formati: LPCM  
2CH (do 96 kHz),  
Dolby Digital, DTS

## Odjeljak za video

Izlazi VIDEO: 1 Vp-p 75 oma

## HDMI Odjeljak

Prikљučak Vrsta A (19-pinski)

## BD/DVD/Super Audio CD/CD sustav

Sustav formata signala NTSC/PAL

## USB Odjeljak

↔ (USB) priključnica: Vrsta A (Za povezivanje  
USB memorije, čitača  
memorijske kartice,  
digitalnog fotoaparata i  
digitalne kamere)

## LAN Odjeljak

LAN(100) priključnica 100BASE-TX Prikљučnica

## Odjeljak za bežični LAN

BDV-L800/BDV-L800M

Usklađenost sa standardom IEEE 802.11 b/g/n

Frekvencija i kanal 2,4 GHz - 2,4835 GHz  
[CH1 -13]

## Odjeljak za UKV tuner

Sustav	PLL kvarcno tražilo
Raspon namještanja	87,5 MHz - 108,0 MHz (korak od 50 kHz)
Antena	UKV žičana antena
Priklužnice antene	75 oma, nebalansirano
Medufrekvencija	250 kHz/300 kHz/ 350 kHz/400 kHz

## Općenito (glavna jedinica, strujni prilagodnik (AC-BD100))

Zahtjevi napajanja (strujni prilagodnik)	Ulaz: 110 V - 240 V izmjenične struje, 50/60 Hz
	Izlaz: 14 V istosmjerne struje, 3,3 A
	Radna temperatura: 40 °C (MAKS)
Potrošnja energije	Uključeno: 30 W
	Mirovanje: 0,3 W (tijekom načina Ušteda energije)
Dimenzije (pribl.)	122 mm × 37 mm × 64 mm (š/v/d)
Strujni prilagodnik	480 mm × 46 mm × 232 mm (š/v/d)
Glavna jedinica	480 mm × 259 mm × 103 mm (š/v/d) (s postoljem)

Težina (pribl.)	480 mm × 105 mm × 231 mm (š/v/d) (u vodoravnom položaju)
Strujni prilagodnik	0,3 kg
Glavna jedinica	L800: 3,2 kg 4,2 kg (s postoljem)
	L800M: 3,3 kg 4,3 kg (s postoljem)
	L600: 3,0 kg 4,0 kg (s postoljem)

## Zvučnici

### Prednji zvučnik (SS-TSL800) za BDV-L800/ BDV-L800M

Sustav zvučnika	Dvosmjerni sustav zvučnika s 2 upravljačka programa
Zvučnik	Visokotonac: Kupolasta vrsta od 25 mm
	Cijeli raspon: Stožasta vrsta od 65 mm
	Stvarna impedancija 4 oma

Dimenzije (pribl.) 123 mm × 475 mm ×  
137 mm (š/v/d)

Težina (pribl.) 1,3 kg

#### **Prednji zvučnik (SS-TSL600) za BDV-L600**

Sustav zvučnika Dvosmjerni sustav  
zvučnika Bass reflex s dva

Zvučnik upravljačka programa  
Visokotonac: Kupolasta  
vrsta od 25 mm

Stvarna impedancija 4 oma  
Dimenzije (pribl.) 112 mm × 320 mm ×  
112 mm (š/v/d)

#### **Aktivni subwoofer (SA-WSL600)**

Sustav zvučnika Subwoofer

Zvučnik Stožasta vrsta od 160 mm

Stvarna impedancija 4 oma

Dimenzije (pribl.) 275 mm × 395 mm ×  
290 mm (š/v/d)

Težina (pribl.) 9 kg

#### **Općenito (Subwoofer)**

Zahtjevi napajanja 220 V - 240 V izmjenične  
struje,  
50/60 Hz

Potrošnja energije Uključeno: 70 W  
Mirovanje: Pribl. 0,6 W  
Isključeno: 0,3 W

#### **Bežični primopredajnik (EZW-RT50)**

Komunikacijski sustav Bežični zvuk Verzija  
specifikacije 1.0

Izlaz 23 mW (EIRP)

Frekvencijski pojas 5,725 GHz - 5,875 GHz

Način modulacije DSSS

Zahtjevi napajanja Istostranska struja 3,3 V,  
300 mA

Dimenzije (pribl.) 30 mm × 9 mm × 60 mm  
(š/v/d)

Težina (pribl.) 10 g

Dizajn i specifikacije podložni su promjeni bez  
prethodne obavijesti.

- Potrošnja energije u stanju mirovanja  
0,3 W (glavna jedinica), 0,3 W (subwoofer).
- Preko 85% energetske učinkovitosti bloka pojačala  
postiže se s potpuno digitalnim pojačalom, S-Master.

